

Накладні світлодіодні світильники AL8120ARD, AL8130ARD

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світильники призначені для освітлення, інтер'єрного підсвічування тощо.
- 1.2 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц. Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ EN 50160:2014.
- 1.3 Відсутні сліпучі джерела світла.

2. Технічні характеристики:

Характеристики	AL8120ARD	AL8130ARD
Нормована напруга	~230 В	
Нормована частота	50 Гц	
Нормована потужність	10 Вт	15 Вт
Номінальний світловий потік	800 Лм	1100 Лм
Корельована колірна температура	4000 К (Білий)	
Матеріал корпусу	Алюміній	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20	
Габаритні розміри	Див. на упаковці	
Температура навколишнього середовища використання	+5..+40°C	
Номінальний строк служби	25 000 год.	

3. Комплектація

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.
- 3.4 Комплект для кріплення.

4. Підключення

- 4.1 Світильник може використовуватися тільки зі світлодіодним драйвером, який йде в комплекті.
- 4.2 Виконайте роз мітку поверхні, використовуючи основу світильника.
- 4.3 Підключіть коричневий дріт драйвера до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтралі мережі живлення.
- 4.4 Накрутіть світильник на основу.
- 4.5 Якщо габарит розсіювача не дозволяє встановити світильник, необхідно скористатися викруткою шестигранником (у комплекті) для демонтажу розсіювача.
- 4.6 Увімкніть живлення.

5. Запобіжні заходи

- 5.1 Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи з підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.
- 5.3 Радіоактивні та отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 5.4 Виріб призначений для використання тільки в приміщеннях.
- 5.5 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.
- 5.6 Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.
- 5.7 Джерело світла цього світильника є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги у мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Неправильна схема підключення	Перевірте схему підключення та усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

7. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°С до +50°С, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°С. Не допускати дії вологи.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

9.1. Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

9.2. Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цивіль Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавт Комарова, б.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавт та Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiar@ukr.net

11. Гарантійні зобов'язання

- 11.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 11.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 11.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 11.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 11.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- 11.6 Зобов'язання не поширюються на шкodu, причинену іншою обладнанням, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незакончений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дієвий при пред'явленні касового чека (товарної накладної).